



► **Aplicações**

Os blocos de terminais da linha JXT/JXE, são amplamente aplicados em quadros gerais de baixa tensão, de distribuição e quadros de transferência. Na versão que pode ser fixada por trilho ou parafuso, com estes produtos, é possível manter a organização da montagem do painel elétrico, assim como realizar emenda de cabos de uma forma segura e prática.

Bloco de Terminais Unipolar

Código	Referência
15446	JXE-101P
15447	JXE-161P
15448	JXE-351P
15449	JXE-951P

Bloco de Terminais Bipolar

Código	Referência
15442	JXE-22P

Bloco de Terminais Tripolar

Código	Referência
15443	JXE-23P
15444	JXE-43P
15445	JXE-63P
15428	JXT-163P
15430	JXT-253P
15432	JXT-503P
15434	JXT-1203P
15436	JXT-1503P
15438	JXT-2403P
15440	JXT-3003P

Bloco de Terminais Tetrapolar

Código	Referência
15429	JXT-164P
15431	JXT-254P
15433	JXT-504P
15435	JXT-1204P
15437	JXT-1504P
15439	JXT-2404P
15441	JXT-3004P

► **Características**

Tensão Máx. de Operação	600V
Rigidez Dielétrica	2500V/min
Resistência de Isolamento	100MΩ
Material do Terminal	Latão Niquelado
Tipo de Conexão	Parafuso
Material da Capa Protetora	Acrílico
Grau de Proteção	IP20

► **Dados Técnicos**



	JXE-101P	JXE-161P
Número de Pólos	1	
Seção Máx. dos Condutores	10mm ²	16mm ²
Corrente Máx. de Operação	57A	76A
Tipo do Parafuso	Phillips M5	Phillips Sextavado M6
Tipo de fixação	Trilho Din TS35	



	JXE-351P	JXE-951P	JXE-22P
Número de Pólos	1		2
Seção Máx. dos Condutores	35mm ²	95mm ²	2,5mm ²
Corrente Máx. de Operação	125A	252A	24A
Tipo do Parafuso	Phillips Sextavado M8	Phillips Sextavado M10	Phillips M3.5
Tipo de fixação	Trilho Din TS35		



	JXE-23P	JXE-43P	JXE-63P
Número de Pólos	3		
Seção Máx. dos Condutores	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²
Corrente Máx. de Operação	24A	32A	41A
Tipo do Parafuso	Phillips M3.5	Phillips M5	Phillips M5
Tipo de fixação	Trilho Din TS35		







	JXT-163P	JXT-253P	JXT-503P
Número de Pólos	3		
Seção Máx. dos Condutores	16mm ²	25mm ²	50mm ²
Corrente Máx. de Operação	76A	101A	150A
Tipo do Parafuso	Phillips Sextavado M6	Phillips Sextavado M6	Phillips Sextavado M8
Tipo de fixação	Parafuso		



	JXT-1203P	JXT-1503P	JXT-2403P	JXT-3003P	JXT-164P
Número de Pólos	3				
Seção Máxima dos Condutores	120mm ²	150mm ²	240mm ²	300mm ²	16mm ²
Corrente Máxima de Operação	232A	309A	415A	600A	76A
Tipo de Conexão	Parafuso				
Tipo do Parafuso	Phillips Sextavado M6	Phillips Sextavado M10	Phillips Sextavado M10	Phillips Sextavado M12	Phillips Sextavado M6
Tipo de fixação	Parafuso				



JXT-254P	JXT-504P	JXT-1204P	JXT-1504P	JXT-2404P	JXT-3004P
4					
25mm ²	50mm ²	120mm ²	150mm ²	240mm ²	300mm ²
101A	150A	232A	309A	415A	600A
Phillips Sextavado M6	Phillips Sextavado M8	Phillips Sextavado M8	Phillips Sextavado M10	Phillips Sextavado M10	Phillips Sextavado M12
Parafuso					

► Dimensões (mm)
JXE-1P**

JXE-2P**

JXE-3P/JXT-**3P**

JXT-4P**


	JXE-101P	JXE-161P	JXE-351P	JXE-951P
A	16	23	33	39,7
B	48	56,5	75	86,2
C				
D	36	38,5	48	59,5

	JXE-22P
A	20,5
B	40
C	8
D	31,5

	JXE-23P	JXE-43P	JXE-63P	JXT-163P	JXT-253P	JXT-503P	JXT-1203P	JXT-1503P	JXT-2403P	JXT-3003P
A	25,4	35,5	43	86,5	113,5	115	177	164	164	210
B	40	40	48	42,7	55,2	67	72,1	89,4	89,4	120
C	7	10	12,5	17	22,5	25,3	28,3	30	36	45,1
D	31,5	32	36	31	36,3	40	44,4	50,6	50,6	72

	JXT-164P	JXT-254P	JXT-504P	JXT-1204P	JXT-1504P	JXT-2404P	JXT-3004P
A	115	137,5	153	133	218	218	275
B	42,7	55,2	67	72,1	89,4	89,4	120
C	17	22,5	25,3	28,3	30	36	45,1
D	31	36,3	40	44,4	50,6	50,6	72